

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-П-5» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ). Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель серии «ГЛАГОЛ-П-5» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает максимальную мощность в ваттах. Тип корпуса Оповещателя – встраиваемый в подвесной потолок.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более Д х В (посад.отв.), мм:	174х65(143)
Выходная мощность, Вт:	5 / 3 / 1
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	100 – 15000
Звуковое давление при вкл. на 5 Вт, дБ	98
Тип установки:	настенный
Вес, кг	0,58
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм <sup>2</sup>	1,0

## 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Юр. адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А  
Тел: 8-800-707-65-06  
Факт .адрес: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б  
e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)  
[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серия «ГЛАГОЛ-П-5»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 9. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.  
Торгующей организации

## 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**4.1** Оповещатель должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**4.2** Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой Паспорт	1 шт. 1 экз.
--	-----------------

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-П-5» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям: Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ25.В.04609  
Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-П-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

«ГЛАГОЛ-П-5»

А

ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ