

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно–пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-Н2-10» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ). Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели серии «ГЛАГОЛ-Н2-10» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает максимальную мощность в ваттах.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	260x185x120
Выходная мощность, Вт:	10 / 5 / 3
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	90 – 16000
Звуковое давление при вкл. на 10 Вт, дБ	105
Тип установки:	настенный
Вес, кг	1,21
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм <sup>2</sup>	1,0

## 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Юр. адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А  
Тел: 8-800-707-65-06  
Факт .адрес: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б  
e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)  
[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серия «ГЛАГОЛ-Н2-10»  
Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ г.

М.П.  
Торгующей организации

## 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-Н2-10» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям: Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609  
Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-Н2-10» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

«ГЛАГОЛ-Н2-10»

А

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ