


Паспорт
Пульт звукового вещания "Тромбон - ПЗВ-4".



1. Общие положения.

Пульт звукового вещания «Тромбон – ПЗВ-4» предназначен для работы в составе малых локальных радиотрансляционных узлов.

2. Технические характеристики.

Количество радиоприёмников.....	4
Количество USB входов.....	4
Количество входов для SD карт.....	4
Количество линейных входов AUX.....	4
Микрофонный вход с микрофоном.....	1
Вход тревоги управление.....	1
Вход тревоги звук небалансный.....	1
Антенный вход.....	1
Количество балансных линейных выходов.....	4
Количество не балансных линейных выходов.....	4
Переключатель выбора источника звука для линейных выходов.....	4
Мониторный громкоговоритель с переключателем выбора источника звука.....	1
Регулятор уровня выходных сигналов балансного и не балансного выходов.....	4
Рабочий диапазон частот радиоприёмников.....	87,5–108МГц
Чувствительность радиоприёмников не хуже.....	10мкВ
Объём памяти принимаемых фиксированных радиостанций.....	38
Формат воспроизводимых файлов с SD, USB носителей.....	MP3
Номинальное выходное напряжение линейных небалансных выходов.....	0,2 В
Выходное сопротивление линейных небалансных выходов.....	2 кОм
Номинальное выходное напряжение линейных балансных выходов.....	2,2 В
Выходное сопротивление линейных небалансных выходов.....	1 кОм
Чувствительность небалансных стерео линейных входов «AUX».....	0,26 В
Входное сопротивление небалансных стерео линейных входов «AUX».....	10 кОм
Чувствительность входа тревоги.....	0,26 В
Входное сопротивление входа тревоги.....	10 кОм
Напряжение и ток управления входа тревоги.....	24 В / 0,05А
Номинальный диапазон частот небалансных выходов.....	80-16 000Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более.....	3 Дб
Потребляемая мощность.....	17Вт
Напряжение питания.....	= 24В / 0,3А
Выходное напряжение источника постоянного тока.....	=12В / 0,2 А
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более.....	520x145x85
Вес не более.....	2,6 кг

3. Комплект поставки.

Пульт звукового вещания одноканальный «Тромбон – ПЗВ-4».....	1 шт.
Сетевой адаптер ~220 / =24В 0,25А.....	1 шт.
Микрофон.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Пульт звукового вещания "Тромбон - ПЗВ-4", серийный номер _____ дата изготовления _____ признан годным к эксплуатации.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АЛ16.В.66334

_____ штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульты звукового вещания "Тромбон - ПЗВ-4" всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульты звукового вещания составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульты звукового вещания за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Пульты звукового вещания потребителем не допускается. Доставка Пульты звукового вещания к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода Пульты звукового вещания из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Пульты звукового вещания потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон», 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, www.trombon.org

М.П.

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 628

Тел. +7(495)787-75-65, info@trombon.org www.trombon.org