Оповещатель пожарный речевой колонный

«Глагол К-20»

Паспорт

ДВТР.425542.022ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой колонный «Глагол К-20» (далее - Оповещатель) предназначен для:
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип установки, крепление – потолочный;
Предназначен для крепления в отверстие в подвесном потолке;
Материал корпуса – Алюминий

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность, Вт	10	20
Номинальное напряжение, В	100	
Звуковое давление, дБ	102	
Частотный диапазон, Гц	80…16000	
Класс защиты	IP62	
Габаритные размеры, мм	444x98x64	
Материал корпуса	Алюминий	
Кол-во динамиков	4	
Сечение одного провода (два на клемму) не более, мм.кв.	0.8	
Вес, кг	2	

3.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10°С до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении при температуре +40°С без конденсации влаги;
3.2 Частотный диапазон указан с расчётом неравномерности АЧХ не более 16 дБ.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель пожарный речевой колонный «Глагол К-20»	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице:

Клемма	
COM	«общий»
20 Вт	20
10 Вт	10

Табл. 1 – Таблица подключения оповещателя

5.1 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании;
5.2 Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных для данного устройства, что может привести к выходу устройства из строя;
5.3 При установке на одном объекте двух и более Оповещателей соблюдайте полярность их подключения.
5.4 Для обеспечения требований п. 5.1.24 ГОСТ 34699-2020 в части сохранения работоспособности линии связи/питания при тепловом воздействии пожара, подключение Оповещателя в составе систем противопожарной защиты должно выполняться строго через сертифицированные огнестойкие кабельные линии (ОКЛ).

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Произвести внешний осмотр Оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.);
6.2 После установки Оповещателя необходимо подключить провода кабеля линии связи в соответствии с таблицей пункта 5 и требованиями регламента на используемую на объекте ОКЛ (см. п. 5.4).

7 ХРАНЕНИЕ
7.1 Условия хранения – условия № 1 по ГОСТ 15150-69.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1 Оповещатель пожарный речевой колонный «Глагол К-20» соответствует ДВТР.425641.001ТУ, ГОСТ 34699-2020 и следующим требованиям:
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0 согласно п. 5.9.3 ГОСТ 34699-2020;
- По устойчивости к электромагнитным помехам Оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, что удовлетворяет требованиям п. 5.3.1 ГОСТ 34699-2020. Оповещатель удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22;
- Оповещатель не имеет внешних регуляторов громкости согласно п. 5.5.2 ГОСТ 34699-2020.
- Оповещатель обеспечивает возможность выполнения требований п. 5.1.24 ГОСТ 34699-2020 при условии монтажа в соответствии с п. 6.4 настоящего паспорта.
8.2 Сертификаты соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01259/22;
8.3 Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Средняя наработка на отказ — не менее 60 000 ч. Средний срок службы — не менее 10 лет;
8.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену Оповещателя;
8.5 Гарантия не распространяется в случаях использования устройства не по назначению; наличия механических повреждений, возникших в результате транспортировки, монтажа и эксплуатации; нарушения указанных условий эксплуатации и хранения; попадание внутрь корпуса жидкости и инородных предметов; самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16.
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 18,
подъезд 12, этаж 1, офис 101. Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73.

10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

11 ДАТА ПРОДАЖИ _____г.

М.П.
Торгующей организации