Пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ»

Паспорт

ДВТР.425629.001ПС

В карточке товара во вкладке «Документы» вы найдёте актуальное руководство по эксплуатации и другие документы, относящиеся к прибору.

1 Назначение

Пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ» (далее в тексте — пульт или изделие) предназначен для использования в составе систем «Тромбон IP» в качестве консоли управления и аварийного микрофона. Он обеспечивает передачу голосовых сообщений и музыкального контента на усилители и речевые оповещатели, двустороннюю аудио связь с другими пультами, а также аудио- и видеосвязь с вызывными панелями линейки «Тромбон IP». Кроме того, устройство позволяет контролировать исправность и настраивать функциональные блоки системы, включая управление модулем оповещения «Тромбон IP-МО8». Прибор выступает ключевым элементом при построении систем оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА), согласно постановлениям Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 и от 02 августа 2019 года № 1006, соответствуя требованиям ГОСТ Р 71934-2025.

2 Технические характеристики

Напряжение питания / потребляемый ток	5 В/2 А или PoE AF
Потребляемая максимальная мощность	9,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более	8 Вт
Мощность встроенного динамика	2 Вт
Диагональ сенсорного дисплея	7 дюймов
Количество подключаемых усилителей серии «Тромбон IP-УМ XX», до	254 (в одной подсети)
Количество подключаемых вызывных панелей серии «Тромбон IP-ВП», до	254 (в одной подсети)
Количество USB портов	2
Количество портов LAN/PoE (в том числе для резервного канала)	2
Количество плееров воспроизведения музыки	1

Линейный вход	1
Линейный выход	1
Тревожный вход	3
Релейный выход	1
Типы воспроизводимых файлов	mp3, flac, wav, ogg, wma, 3ga, aac, m4a, m4p, m4r, caf, opus, amr, mp2
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до плюс 50 °C
Класс защиты	IP40
Относительная влажность воздуха	до 93 % при плюс 30 °C
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	250x70x145 мм
Масса, не более	1,7 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам пульт соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Пульт удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3 Комплект поставки

Пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ»	1 шт.
Микрофон с разъёмом XLR	1 шт.
Сетевой адаптер 5В/2А	1 шт.
USB флеш-накопитель	1 шт.
Салфетка для протирки сенсорного дисплея	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации (Краткое РЭ)	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4 Подключение пульта

Для включения пульта выполните следующие действия:

- расположите пульт в месте предполагаемой установки;
- подключите источник питания из комплекта поставки или PoE;
- переведите кнопку включения питания в положение «I»;
- дождитесь загрузки операционной системы на устройстве.

Ознакомиться с актуальной и полной документацией по настройке и подключению пульта вы можете на сайте www.trombon.org в разделе «Документация» или в карточке товара во вкладке «Документы».

5 Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счет в случаях обнаружения в нём скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Гарантия не распространяется на комплектный USB флеш-накопитель.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации пульта «Тромбон IP-ПЗВ» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы пульта - не менее 10 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного пульта потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

6 Сведения о приёмке

Пульт, серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01258/22.

Сертификат соответствия № C-RU.01ГО.В.00047.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп МП

7 Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18

подъезд 12, этаж 1, офис 101

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73