



Оповещатель пожарный  
речевой настенный «Глагол Н2-7IP»

Паспорт  
ДВТР.425542.017ПС



## 1 Назначение

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол Н2-7IP» (далее - оповещатель или IP оповещатель) предназначен для работы в составе системы звукового вещания «Тромбон IP». Оповещатель предназначен для приёма голосовых, звуковых, тревожных и иных сообщений от пультов звукового вещания, модулей оповещения и прочих устройств управления. Оповещатель соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ.

## 2 Технические характеристики

Питание	PoE AF
Потребляемая мощность	12 Вт
Выходная мощность	1, 3, 5, 7 Вт
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ $\pm 1\%$	от 90 Гц до 16 кГц
Соотношение сигнал / шум	$\geq 80$ дБ
Звуковое давление на синусоидальном сигнале 1 кГц, на расстоянии не более 1 м: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Вт</li><li>• 3 Вт</li><li>• 5 Вт</li><li>• 7 Вт</li></ul>	92 $\pm$ 1 дБ 95 $\pm$ 1 дБ 99 $\pm$ 1 дБ 102 $\pm$ 1 дБ
Количество LAN портов	1
Тип установки, крепления	настенный
Регулятор громкости	DIP переключатель
Класс защиты	IP40
Диапазон рабочих температур	от 0 °С до плюс 50 °С
Относительная влажность воздуха	до 93% при плюс 40 °С
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота)	260x185x120 мм
Масса, не более	1,1 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам оповещатель соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

### 3 Комплект поставки

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол Н2-7IP»	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

### 4 Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счет в случаях обнаружения в нём скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол Н2-7IP» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы – не менее 10 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

### 5 Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер \_\_\_\_\_ дата изготовления \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.0087824;

Сертификат соответствия № С-RU.01ГО.В.00047.

Отметка ОТК: Подпись \_\_\_\_\_, штамп

МП

### 6 Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1

БЦ «Станколит», подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73