

Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» Паспорт ДВТР.465323.001ПС

1. Общие положения.

Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» предназначен для работы в составе малых локальных радиотрансляционных узлов.

2. Технические характеристики.

Рабочий диапазон частот радиоприёмника.....	87,5–108 МГц
Чувствительность радиоприёмника не хуже.....	10 мкВ
Объём памяти принимаемых фиксированных радиостанций.....	38
Формат воспроизводимых файлов с SD, USB носителей.....	MP3
Номинальное выходное напряжение линейного небалансного выхода.....	0,2 В
Выходное сопротивление линейного небалансного выхода.....	2 кОм
Номинальное выходное напряжение линейного балансного выхода.....	2,2 В
Выходное сопротивление линейного небалансного выхода.....	1 кОм
Чувствительность небалансного стерео линейного входа «AUX».....	0,26 В
Входное сопротивление небалансного стерео линейного входа «AUX».....	10 кОм
Номинальный диапазон воспроизводимых небалансного выхода.....	80-16 000 Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более.....	3 Дб
Потребляемая мощность.....	10Вт
Напряжение питания.....	= 24В / 0,3А
Выходное напряжение источника постоянного тока.....	=12В / 0,2 А
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более.....	280x145x85 мм
Вес не более.....	1,7 кг

3. Комплект поставки.

Пульт звукового вещания одноканальный «Тромбон ПЗВ-1»	1 шт.
Сетевой адаптер ~220 / =24В 0,25А	1 шт.
Микрофон	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4. Свидетельство о приемке.

Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» серийный номер _____ дата изготовления _____
признан годным к эксплуатации.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЛ16.В.66334.

Отметка ОТК: _____ подпись _____

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульта звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта звукового вещания составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульт звукового вещания за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Пульта звукового вещания потребителем не допускается. Доставка Пульта звукового вещания к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода Пульта звукового вещания из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Пульта звукового вещания потребителем без письменного согласия изготовителя.

Производитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, литера Б.
Сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1, под. 2, этаж 2, офис 1720.
Телефон: +7(800)707-6506; +7(495)787-7565, e-mail: info@trombon.org, www.trombon.org